



Thank  
You?

GRAZIE PER AVER ACQUISTATO UN  
PRODOTTO MADRIGAL DESIGN




MADRIGAL

MADRIGAL-DESIGN.COM

# STILOSÀ BY MADRIGAL

Stilosa è una lampada ricaricabile da tavolo realizzata in alluminio verniciato con diffusore in polimetilmetacrilato. I suoi 20 led regolabili in intensità producono una piacevole luce calda e naturale. La superficie touch posta sul diffusore permette di accendere e spegnere la lampada ed ha anche una funzione di dimmer, per regolarne la luminosità.

SUPERFICIE TOUCH



Stilosa ha un grado di protezione IP54 che la rende adatta sia all'uso interno che esterno. Si carica agevolmente con un cavo micro USB standard, incluso nella confezione insieme all'alimentatore USB da 10W. La batteria ha una durata da 8 a 48 ore, in funzione dell'intensità luminosa.

<b>FLUSSO LUMINOSO:</b>	20 LED - 240 LUMEN - CRI 95+
<b>DIFFUSORE:</b>	DIAMETRO 110 MM - ALTEZZA 65 MM
<b>BASE:</b>	DIAMETRO 100 MM - SPESSORE 12 MM
<b>ALTEZZA:</b>	350 MM
<b>COMANDI:</b>	TOUCH ON/OFF + STEPLESS DIMMER (CON MEMORIA)
<b>INPUT E CONSUMO:</b>	5V USB - 3.5W CONSUMO MASSIMO
<b>BATTERIA:</b>	3.6V 5200 mAh (2 x 2600 mAh)
<b>DURATA BATTERIA:</b>	8 - 48 ORE IN BASE ALLA LUMINOSITA'
<b>TEMPO DI RICARICA:</b>	6 ORE CON ALIMENTATORE 2A (10W)

## USO DELLA LAMPADA STILOSA

### ACCENSIONE E SPEGNIMENTO

La lampada si accende e si spegne con un rapido tocco sulla superficie touch del paralume.



ACCESO/SPENTO  
TOCCO RAPIDO

### REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITA'

Regolazione della luminosità: quando la lampada è accesa, mantenere il dito sulla superficie touch del paralume fino al raggiungimento della luminosità desiderata. Alla riaccensione la lampada torna all'ultima luminosità impostata.




DIMMER  
TOCCO PROLUNGATO

### RICARICA

Per ricaricare la lampada sollevare il coperchio protettivo posto sotto il paralume e collegare il cavo micro usb in dotazione ad un alimentatore USB standard. Una spia di colore rosso segnala lo stato di carica della lampada. La ricarica è completa quando la spia diventa verde.

● CARICANDO  
● OK



CONNETTORE USB

## CONSIGLI E MANUTENZIONE

Caricare completamente il prodotto prima del primo utilizzo. Per la carica della lampada utilizzare un **alimentatore da 5V - 2A** (10W), come quello in dotazione, per ridurre i tempi di attesa. Le batterie durano fino a 500 cicli di carica e possono essere sostituite dal nostro servizio di assistenza post vendita disponibile sul sito [www.madrigal-design.com](http://www.madrigal-design.com).

Quando non si utilizza la lampada a lungo è consigliato effettuare dei cicli di carica e scarica ed è consigliato evitare che la batteria scenda sotto al 20% di carica. Quando il coperchio in silicone del connettore USB è chiuso, la lampada raggiunge un grado di protezione IP54 ed è idonea all'uso esterno.

**Pulire la lampada con un panno morbido e asciutto.**

## GARANZIA

**Madrigal offre una garanzia di 2 anni sul prodotto dalla data di acquisto per l'uso non professionale**

La garanzia non copre graffi, imperfezioni estetiche o danni causati da urti, cadute, pressione meccanica, contaminazioni. Madrigal si riserva il diritto di valutare i reclami in garanzia accertando che il prodotto e i suoi accessori siano stati utilizzati secondo le istruzioni per l'uso e che non vi siano state manomissioni.

## SUPPORTO E ASSISTENZA

Se necessitate di assistenza, il servizio di supporto è disponibile attraverso il sito [www.madrigal-design.com](http://www.madrigal-design.com) o tramite Whatsapp, inviando un messaggio al numero: **02-87169002**



Assistenza via WhatsApp

**02-87168002**

## ATTENZIONE

**Questo prodotto contiene batterie ricaricabili agli ioni di litio che possono essere sostituite dal nostro servizio di assistenza post-vendita. Non aprire, distruggere, portare a temperature superiori ai 60°C, tenere il prodotto lontano dal fuoco. Le batterie agli ioni di litio e i prodotti che contengono batterie agli ioni di litio sono soggetti a rigide normative sul trasporto.**



CONCEPITO IN ITALIA  
ASSEMBLATO IN CINA



IP54 OUTDOOR/INDOOR

**Si declina ogni responsabilità per danni causati da prodotti montati o utilizzati in modo non conforme alle istruzioni.**

AT<sup>®</sup>MIUM

Madrigal è un prodotto di

**Atomium srls** - Via Bebio 74 - 76125 Trani - ITALY

© Atomium. Tutti i diritti sono riservati. Madrigal è un marchio registrato.